

# Growatt ShineWiFi-X

- Bez kabelové, snadná instalace
- Komunikační port USB
- Zabudované úložiště, uchová data až 1 měsíc
- Online monitoring a údržba



P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W

**Growatt**  
powering tomorrow

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Produktový list	ShineWiFi-X
<b>Údaje o bezdrátovosti</b>	
Standard	802.11 b/g/n
Frekvenční rozsah	2.4G~2.5G (2412M~2484M)
Síla vysílání	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Citlivost přijímače	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
<b>Údaje o harwaru</b>	
Datové rozhraní	USB
Provozní napětí	5V(+/-5%)
Max. spotřeba energie při přenosu	1.2W
Display	LED
<b>Údaje o využití</b>	
Podporované servery	ShineServer
Komunikace se střídačem	USB (Modbus RTU protocol)
Komunikace se serverem	TCP (Modbus TCP protocol)
Max. komunikační dosah	50m
Typ konfigurace	APP konfigurace
Interval přenosu dat	5 Minut
Nastavený server	server.growatt.com
<b>Obecné údaje</b>	
Rozměry (D/Š/V)	135/79/29 mm
Hmotnost	60g
Rozsah provozní teploty	-20 °C ~ +65 °C
Záruka	1 rok

CE