

# Smart Energy Manager

- Monitorování vlastní spotřeby systému
- Omezení exportu pro komerční projekty
- Podpora online monitorování a online servisu
- Flexibilní CT pro různé velikosti systémů
- RS485 a ethernetové připojení



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**GROWATT**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

Datový list	Smart Energy Manager				
Velikost systému	100KW	300KW	600KW	1MW	2MW
<b>Data Meteru</b>					
Normální napětí	230/400Vac				
Rozsah napětí (L-L)	180-540Vac				
Připojení k síti	3W+N+PE				
Normální frekvence	50/60 Hz				
Rozsah frekvence	45–55Hz/55-65 Hz				
<b>CT data</b>					
Max. vstupní proud (druhá strana CT)	5A				
Max.proud ( detekce CT)	250A	600A	1200A	2000A	4000A
Přesnost ( při nom. CT proudu)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2
<b>Komunikace</b>					
RS485	Ano				
Ethernet	Ano				
Max. počet střídačů	32				
Komunikační vzdálenost	Rs485: 500m internetový kabel: 100m				
<b>Obecná Data</b>					
Rozměry (Š/D/H)	350/330/107mm				
Hmotnost	6kg				
Rozsah provozní teploty	-25°C ... +60°C				
Chlazení	Přirozené chlazení				
Stupeň krytí	IP65				
Relativní vlhkost	0~100%				
Nadmořská výška	2000m				
CE					



SOLSOL s.r.o.  
 Králova 298/4, Brno 616 00, Česká republika  
 sales@solsol.cz  
 www.solsol.cz